

## 12. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE MATERIAŁÓW LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Drohiczyn ul. Monterska.

numer słupa/ typ słupa	Słup aluminiowy SAL-90K	Wysięgnik WR-8A/1/1,0/5	Fundament B-71	Oprawa LED IP65 7200lm/55W	Przewód YDY3x2,5mm <sup>2</sup>	Złącze słupowe TB1 z bezpiecznikiem	Wkładka bezpiecznikowa DO-1 2A	Szafka oświetleniowa SO	YAKXs4x35mm <sup>2</sup> w ziemi	YAKXs4x35mm <sup>2</sup> w rurze w ziemi	YAKXs4x35mm <sup>2</sup> w rurze w słupie, szafie	YAKXs4x35mm <sup>2</sup> zapasy w ziemi	Palczatka termokurczliwa AK-4 6-35	Rura osłonowa DVR50 w słupie	Rura osłonowa DVK75	Rura osłonowa SRS75	Rura osłonowa SRS75 przecisk	Rura osłonowa dwudzielna A110PS	Uszczelniaacz EK186/75	Folia niebieska	Pręt uziemiający stal. miedziana ø16 L=1,5m	Zacisk krzyżowy z przekładką mosiężną	Bednarka oc. 25x4 w słupie	Bednarka oc. 25x4 w ziemi	Śruba oc. M10x25+podkł. okr + podkł. spr + nakr	Śruba oc. M8x25+podkł. okr + podkł. spr + nakr	Przewód LYg żo 16mm <sup>2</sup>	Końcówka kablowa Ks 16/8	Końcówka tulejowa z izolacją HI 16/18
	szt	szt	szt	szt	m	szt	szt		m	m	m	m	szt	m	m	m	m	m	szt	m	szt	szt	kg	m	szt	szt	m	szt	szt
Szafa RSK st. tr. 3-1954 Drohiczyn Polna													1	1															
szafka oświel. SO wg schematu								1	2		3	3	3	3						1									
2/O-10	1	1	1	1	11	1	1		16	15	3	3	3	3	1		14		2	17	4	1	1	2	1	1	0,7	1	1
1/O-10	1	1	1	1	11	1	1		24	12	2	2	1	2			12		2	24	4	1	1	2	1	1	0,7	1	1
2/O-10 (opisany)																													
3/O-10	1	1	1	1	11	1	1		22	14	3	3	2	3			14	2	2	22	4	1	1	2	1	1	0,7	1	1
4/O-10	1	1	1	1	11	1	1		21	12	3	3	2	3			12	2	2	21	4	1	1	2	1	1	0,7	1	1
5/O-10	1	1	1	1	11	1	1		23	9	3	3	2	3	2		7	2	2	25	4	1	1	2	1	1	0,7	1	1
6/O-10	1	1	1	1	11	1	1		32		3	3	2	3				2		33	4	1	1	2	1	1	0,7	1	1
7/O-10	1	1	1	1	11	1	1		25	8	3	3	2	3		5	3	2	2	30	4	1	1	2	1	1	0,7	1	1
8/O-10	1	1	1	1	11	1	1		33		2	2	1	2				2		33	4	1	1	2	1	1	0,7	1	1
szafka oświel. SO (opisana)											2																		
9/O-10	1	1	1	1	11	1	1		10		3	3	2	3						10	4	1	1	2	1	1	0,7	1	1
10/O-10	1	1	1	1	11	1	1		33	4	2	2	1	2	4					37	4	1	1	2	1	1	0,7	1	1
<b>Razem</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>110</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>241</b>	<b>74</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>62</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>253</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Całkowita długość kabla YAKXS4x35mm<sup>2</sup> z zapasem na faliste ułożenie kabla wyniesie - 376m